

# Duman dedektörü fumonic 3 radio net

Bina sakinleri ve mülk sahipleri için bilgi

**ista**

# Tebrikler!

Kişisel güvenliğiniz için dairenize **fumonic 3 radio net** tipi duman dedektörleri kurulacaktır. Bu şekilde ev sahibiniz yasal donanım yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aynı zamanda güvenliğinize katkıda bulunmuş olmaktadır. Bu bilgilendirme ile bu cihazlar hakkında önemli bilgiler edineceksiniz. Lütfen bunları özenle saklayın.

Önemli bilgiler –  
lütfen saklayın!



## Avantajlarınız

- **Güvenli koruma**  
Duman dedektörü duman oluşumu durumunda uyarı verir. Bu, özellikle uyku sırasında koku duyusunun devre dışı kaldığı zamanlarda hayati önem taşır.
- **Rahatça uzaktan kontrol**  
Ev sahibiniz ile kararlaştırılan denetim prosedürüne bağlı olarak fumonic 3 radio net cihazınız normalde bir ista servis ortağı tarafından yerinde denetim çerçevesinde yılda bir kez denetlenir veya yıllık telsiz denetimin bir parçası olarak aylık arıza tanıları ile uzaktan okunur ve siz fark etmeden denetlenir; güvenliğinizi için bir ista servis ortağı duman dedektörünüzü her 36 ayda bir ek olarak yerinde denetler. Her iki denetleme yöntemi, duman dedektörlerinizin işlevselliği için mutlaka gereklidir.
- **Denetlenmiş güvenlik**  
Duman dedektörleriniz elbette VdS denetimli, Q etiketi ile donatılmış ve sabit olarak entegre edilmiş bir 10 yıllık pil ile çalışmaktadır.

## Duman dedektörü fumonic 3 radio net'e genel bakış

### 1. Beyaz Led

- alarm durumunda dairedeki oryantasyonu iyileştirir.

### 2. Kırmızı fonksiyon göstergesi

- Duman dedektörünün işlevselliğini göstermektedir,
- cihazın yanında bulunur ve bu nedenle rahatsız edici bir ışık kaynağı değildir.

### 3. Dahili mühür

- izinsiz sökme durumunda zarar görür.
- İzinsiz bir sökme işlemi, cihazın ve montaj yerinin ista servis ortağımız tarafından ücretli denetlenmesini gerektirir. Bu çerçevede cihaz yeniden mühürlenir.
- Lütfen her sökme işlemi (örn. renovasyon çalışmalarında) ev sahibinize danışın.




### 4. Entegre fonksiyon düğmesi

- Duman dedektörünün çalışır vaziyette olduğunu kontrol etmek, hatalı bir alarmı susturmak veya 10 dakikalık alarm susturmayı aktive etmek için bir çubuk veya uzun bir aletle kolayca çalıştırılabilir.

**Tavsiye: Alarm sesine aşına olabilmek için duman dedektörünü düzenli olarak test etmenizi tavsiye ederiz. Bunun için sadece fonksiyon düğmesini basılı tutun. Dikkat: Alarm sesi çok yüksektir, bu nedenle yeterince uzak mesafede durun.**



# Duman dedektörünüzün sinyalleri ne anlama gelir

	Sinyal			Anlamı	Yapılması gereken işlem
	Ses	LED lamba (kırmızı)	LED lamba (beyaz)		
	sürekli alarm dizileri	alarm dizisi başına 3 kez yanıp söner	yanıyor	Alarm	Derhal ev halkını ve kendinizi emniyete alın
<b>Ta-mam</b>	sessiz	Her 48 saniyede bir 1 kez yanıp söner	kapalı	Duman dedektörü çalışıyor	herhangi bir işlem gerekmez
<b>Ta-mam</b>	bir defalık alarm dizisi	yanıp sönüyor	kapalı	Tatbikat alarmı	herhangi bir işlem gerekmez
	her 45 saniyede bir sinyal sesi	Her 8 saniyede bir 1 kez yanıp söner	kapalı	Pil değişimi gerekli (30 gün boyunca tam işlev yapar)	Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*
	her 45 saniyede bir sinyal sesi	hızlı yanıp sönüyor	hızlı yanıp sönüyor	Cihazda arıza (duman dedektörü çalışmayabilir!)	Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*
<b>i</b>	sessiz, çünkü 10 dakikalığına devre dışı bırakıldı	Her 10 saniyede bir 2 kez yanıp söner	kapalı	Alarm, hatalı alarm olarak onaylandı ("Alarm sonlandırma")	Özellikle sessize alma modu devreyken oluşabilecek yangınlara dikkat edin
<b>i</b>	sessiz, çünkü 10 dakikalığına devre dışı bırakıldı	Her 10 saniyede bir 2 kez yanıp söner	kapalı	Alarm bir duman oluşturma öncesinde 10 dakikalığına sessize alındı	Özellikle sessize alma modu devreyken oluşabilecek yangınlara dikkat edin



**Sinyal sesi:** Düşük ses seviyesinde 1 defalık kısa ton  
**Alarm dizisi:** Tam ses seviyesinde 3 defalık kısa ton



## Uzaktan denetim hakkında bilgi

Duman dedektörleri, acil bir durumda güvenli olarak alarm verebilmeleri için sorunsuz olarak çalışmalıdır. Bu nedenle cihazlarınızın aşağıdaki fonksiyonlarını aylık olarak uzaktan kontrol ederiz:

- Enerji beslemesi
- Duman sensörü
- Uyarı sinyali
- Duman girişi
- Montaj durumu
- Duman bölmesinin kirlenmesi

Kendiniz bir arıza tespit ederseniz (duman dedektörünün sinyalleri üzerinden anlaşılabilir) ve bunu kendi başınıza çözemezseniz, lütfen derhal servis çağrı merkezimizi\* bilgilendirin. Arızayı mümkün olduğunca çabuk tanımlamak ve ortadan kaldırmak için bize sinyali tam olarak bildirin.

## Sorularınız mı var?

Servis çağrı merkezimize günün her saatinde bu numaradan ulaşabilirsiniz: \*+49 (0) 201 50744497

## Sorularınız, cevaplarımız

### Tadilat veya tamirat yaptığınızda duman dedektörünü ne yapayım?

Üzerinin boyanması, duvar kağıdı kaplanması veya uzun süre üstünün kapatılması, fumonic 3 radio net'in arızalanmasına neden olur ve bu nedenle daima tadilatın başlangıcından önce kararlaştırılmalıdır. Gelecekte duman dedektörü bulunmayan odaları, yatak odası olarak kullanmanız durumunda bunu da bildirmenizi rica ederiz, çünkü bu durumda bir duman dedektörünün monte edilmesi gereklidir. Lütfen tüm çalışmalarda şunları dikkate alın: Duman dedektörünün etrafındaki 50 cm'lik alanda hiçbir nesnenin (örn. lambalar, dolaplar, oda bölücüleri, ...) bulunmaması gerekir.

### Duman dedektörünü kendim sökebilir miyim?

Hayır! fumonic 3 radio net, geçerli DIN-Norm 14676 uyarınca profesyonelce takılmış ve bir mühürle güvence altına alınmıştır. Bu, cihazın bütünlüğünü işaret eder. İzinsiz bir sökme durumunda acil durumda alarm vermesi garanti edilemez. Uzun süreli bir sökme, düzenli uzaktan kontrol durumunda bir ista servis çalışmasının ücretli müdahalesine yol açacaktır.

### Hatalı alarm çalması durumunda ne yapmalıyım?

Öncelikle bunun örneğin kuvvetli yemek buharları nedeniyle tetiklenmiş olabilecek, bir hatalı alarm olduğu konusunda kesinlikle emin olun. Durum böyleyse alarmı 10 dakikalığına devre dışı bırakmak için hafifçe fonksiyon düğmesine basın ("Alarm sonlandırma").

### Duman dedektörünü örneğin yemek yaparken geçici olarak devre dışı bırakabilir miyim?

Evet. Örneğin yemek yaparken duman oluşumu nedeniyle alarm çalmasını engellemek istiyorsanız duman dedektörünü 10 dakikalığına sessize alabilirsiniz. Bunun için hafifçe fonksiyon düğmesine basın. 10 dakikanın bitiminde duman dedektörünüz otomatik olarak yeniden aktive edilecektir.

### Bir alarm testini kendi başıma nasıl yapabilirim?

Cihazınıza ve sinyallerine aşına olabilmek için fumonic 3 radio net'in alarmlarını, otomatik uzaktan telsiz testinden bağımsız, aylık olarak kontrol etmelisiniz.



1. Fonksiyon düğmesini, **beyaz LED yanana kadar ve Alarm sesi üç kez çalana kadar** basılı tutun.
2. En geç 10 saniye süreli basma sonrasında bir alarm sesi duyulmazsa, alarm kontrolünü tekrarlayın.
3. Alarm sesi yine gelmezse dedektör arızalıdır ve değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için ev sahibinizi/yöneticinizi bilgilendirin ve derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin\*.

### Duman dedektörü üzerinden gözetlenebilir miyim?

İsta duman dedektörleri sadece dumana tepki gösterir. Ayrıca duman bölmesinin kirlenme derecesi, tıkanma tanısı ve pil gerilimi için güvenlik sensörleri vardır. Fonksiyon göstergesi de yanıp sönme yoluyla sadece duman dedektörünün durum bilgisini işaret etmektedir. **Duman dedektörü; hareket sensörlerine, kameraya veya mikrofonlara sahip değildir. Cihaz sadece kendi güvenliğiniz içindir.**

## Daha fazla bilgi

Duman dedektörü hakkındaki tüm sorularınız için günün her saatinde çağrı merkezimiz üzerinden hizmetinizdeyiz: **+49 (0) 201 50744497**

Emlak numaranız\*: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\* Servis çağrı merkezimizi aradığınızda lütfen emlak numaranızı ve ilgili cihazın seri numarasını hazır bulundurun. Seri numarası cihazın dış kenarında bulunmaktadır. Duman dedektörünün montajı sırasında bu numara montaj personeli tarafından size bildirilmektedir.



## Kaliteli duman dedektörü fumonic 3 radio net



G211038

### fumonic 3 radio net performans özellikleri

- DIN EN 14604 uyarınca CE işareti
- VdS 3131 veya vfdb yönergesi 14-01 uyarınca Q etiketi
- Pil ömrü 10 yıl
- Beyaz Led ışık, alarm durumunda oryantasyonu sağlamak için
- Sessize alma fonksiyonu
- Hatalı alarmların azaltılması için emme sistemi
- Manipülasyonların tespit edilebilmesi için mekanik mühür
- Telsiz frekansı 868,95 MHz iletim gücü 12,5 mW maks.

### fumonic 3 radio net kontrol tertibatları

#### aylık uzaktan kontrol için:

- Duman giriş ağızlarının tıkanmasının algılanması
- Duman bölmesinin kirliliğinin algılanması ve giderilmesi
- Montaj durumunun kontrolü için sökmenin algılanması
- Pil kapasitesinin kontrolü için pil yönetimi
- Alarmin sessiz kontrolü



## Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?



### Acil durum hattı 112

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Bu nedenle öncelikle kendinizin ve hane halkının güvenliğini sağlayın ve ardından derhal acil durum hattını arayın!

## İtfaiyeye bildirilmesi gerekenler

Acil bir durumda mümkün olduğunca hızlı yardım edilebilmesi için yönetim birimi sizden aşağıdaki bilgileri alır:

### Kim arıyor?

Acil çağrının soruları için isim, adres, telefon numarası

### Neresi yanıyor?

İl, sokak ve bina numarası

### Ne yanıyor?

Ev, dükkan, araç

### Durum nedir?

İnsanlar tehlikede mi? Yaralı sayısı

### Başka bilgi gerekli mi?

Yönetim birimi çalışanının olası sorularını bekleyin

## Dairede yangın varsa

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Duman dedektörünün sizi tehlike durumunda ikaz etmesi ve daireyi zamanında boşaltma imkanınızın olması iyidir.



Odayı veya daireyi derhal terk edin.



Sadece cep telefonu ve anahtarınızı yanınıza alın.



Oda veya daire kapısını arkanızdan kapatın.



Asansörü kesinlikle kullanmayın. Merdiven boşluğu üzerinden kaçın!



Dışarıya çıkınca 112 acil çağrı numarası üzerinden itfaiyeyi arayın!



Daire komşularınızı ikaz edin.

### VIDEO TAVSİYESİ

Hayatta kalmak için 120 saniye. Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?  
<https://youtu.be/RWh9owxtWzU>



## Merdiven boşluğunda yangın varsa

Kaçış yolunuz alevlerle kapanmışsa Her durumda sakın kalın ve merdiven boşluğuna girmeyin.



Dairede kalın. Asla duman dolu bir merdiven boşluğundan kaçmayın!



Daire kapısını derhal kapatın.



112 acil çağrı numarası üzerinden itfaiyeyi arayın!



Daire kapısını nemli havlularla içeriden sızmalara karşı kapatın.



İtfaiyeyi bekleyin! Onlar sizi kurtaracaktır.

### Diğer bilgiler

Yangın durumunda yapılacaklar hakkındaki diğer bilgileri ihtiyaç halinde yerel itfaiye biriminizden alabilirsiniz.



[www.rauchmelder-lebensretter.de](http://www.rauchmelder-lebensretter.de)



Diğer bilgiler ve duman dedektörü hakkında sıkça sorulan sorular:

[www.ista.de/rauchwarmmelder-fragen](http://www.ista.de/rauchwarmmelder-fragen)

Duman dedektörü çağrı merkezi:

+49 (0) 201 50744497

ClimatePartner   
**klimateutral  
gedruckt**

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen dieses Produkts wurden durch CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117  
[www.climatepartner.com](http://www.climatepartner.com)

**ista Deutschland GmbH**

Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen | [info@ista.de](mailto:info@ista.de) | [www.ista.de](http://www.ista.de)