

Evinizdeki duman dedektörleri ile ilgili sorularınız mı var?

Duman dedektörü yardım hattımızı arayın: **+49 201 50744497**

86207/XII-24

Duman dedektörü ile ilgili diğer bilgiler

ista.de/rauchwarnmelder-fragen adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Mülk numaranız*: ____ - ____ - ____ / ____

*Bu bilgiyi montaj işleminde size verilen broşürün arka sayfasında bulabilirsiniz.



Bina sakinleri ve
mülk sahipleri için

Telsiz duman dedektörü ile ilgili önemli bilgiler.

Ei6500-OMS

ista SE

Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen

Bu girişimi destekliyoruz:



rauchmelder-lebensretter.de



ista
Switch to Smart

Her şey güvenliğinizi için.

Kişisel güvenliğinizi için dairenize duman dedektörleri kurulmuştur. Bu şekilde mülk sahibi/ev sahibiniz yasal donanım yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aynı zamanda güvenliğinize katkıda bulunmuş olmaktadır.

Avantajlarınız:

- **Güvenli koruma:** Duman dedektörü duman oluşumu durumunda uyarı verir. Bu özellikle geceleri hayati önem taşır. Çünkü uyku esnasında koku duyusu, yangın genellikle fark edilmeyecek kadar sınırlıdır.
- **Duman dedektörlerinin uzaktan rahat kontrolü.** Duman dedektörünüzün kusursuz bir şekilde çalışması için, yıllık denetim gerçekleştiriyoruz. Bu temel olarak telsiz aracılığıyla eve girmeden komple uzaktan gerçekleştirilmelidir. Bununla ilgili diğer bilgileri 4. sayfada bulabilirsiniz.
- **Normal işletimde sinyal sesleri ve görünür göstergeler olmaz:** Duman dedektörü özellikle yatak odaları ve çocuk odaları için uygundur. Her ayın 16'sında, duman dedektörünüzden gelecek bir sessiz çıtlama (tıklama) sesi duyabilirsiniz. Bu, planlı bir kontrol mekanizmasıdır.



Önemli bilgiler,
lütfen saklayın.

Duman dedektörüne genel bakış.

1

Duman girişi-açıklıkları
Yangın durumlarında açıklıklardan cihaza duman girer. Bu şekilde güvenilir bir şekilde uyarı alırsınız.

2

Büyük fonksiyon butonu
Ortadaki fonksiyon butonu ile duman dedektörünü sessize alabilirsiniz. Ayrıca kolay bir fonksiyon testi sağlar.

3

Uyarı için LED gösterge ve sinyal sesi
Duman ve arıza durumunda duman dedektörü alarm verir. Tüm sinyaller ile ilgili detayları 4. ve 5. sayfada bulabilirsiniz.



Duman dedektörünüzün doğru kullanımı.

Bu broşürden duman dedektörünün tekniğine uygun işletimi ile ilgili önemli bilgiler edinebilirsiniz. Lütfen aşağıdakileri dikkate alın:

Duman dedektörünü tavanda bırakın ve engelleri ortadan kaldırın.

Duman girişi açıklıklarının üzerini örtmeyin ve üzerine bir şey yapıştırmayın ya da bunları kirletmeyin. Ayrıca duman dedektörünün etrafında 50 cm mesafeye kadar, duman girişini engelleyen nesneler bulunmamalıdır. İşlevselliğin zarar görmesi, ista servis ortağının ücretli müdahalesine yol açabilir.

Uygun oda sıcaklığına dikkat edin.

Duman dedektörü +0 °C ve +40 °C arasında tam işlevsel olur.

Uzun süre orada bulunmadığınız durumlarda duman dedektörünü test edin.

Siz yokken duman dedektörü örneğin pilin zayıf olduğunu sinyalize etmiş olabilir. Bu durumda işlevsellik sadece 30 gün garanti edilebilir. Test için bir sinyal sesi duyana kadar butona kısaca basın. Bununla ilgili detayları 4. ve 5. sayfada bulabilirsiniz.

⚠ Uyarı!

Yangın durumunda duman dedektörünün alarm vermeme tehlikesi!

- Arızalar – Örneğin duman girişi açıklıklarının üzerinin örtülmesi veya üzerine bir şey yapıştırılması, duman dedektörünün ciddi durumlarda alarm vermesine ve hayati tehlike arz eden durumlar oluşmasına neden olabilir.
- Alarm sonrasında butona her basıldığında sessize alma 10 dakikalığına aktifleştirilir. Bu süreçte duman dedektörü gerçek bir yangın durumunda orada bulunan kişileri uyaramaz.

⚠ Uyarı!

Patlama tehlikesi. Yanık ve yangınlar söz konusu olabilir.

- Duman dedektörü suya maruz bırakılmamalıdır. Pili çıkarmayı, tekrar şarj etmeyi ya da yakmayı denemeyin, aksi halde patlayabilir.

Uzaktan denetim hakkında bilgi.

Duman dedektörünün ciddi durumda alarm verebilmesi için, her zaman işlevsel durumda olması gerekir. Bu nedenle duman dedektörleri aşağıdaki fonksiyonları kendi kendine kontrol eder, işlev arızalarını sinyalle eder ve durumu yılda bir telsiz aracılığıyla aktarır. Temel olarak dairenize girilmesi gerekli değildir.

Kontrol maddeleri	
• Enerji beslemesi	• İşletim süresi
• Duman sensörü	• Sökme
• Uyarı sinyali	• Hasarlar
• Duman giriş açıklıkları	• Çevredeki engeller

***Servis çağrı merkezimiz – günün her saati: +49 201 50744497**

Duman dedektörünün sinyalleri aracılığıyla bir arıza tespit ederseniz ve bunu kendiniz giderebilirsiniz, lütfen servis çağrı merkezimizi ya da bina yönetiminizi/ev sahibinizi bilgilendirin.

Kusurun en hızlı şekilde belirlenmesi için sinyal türünü lütfen paylaşın. Arama esnasında lütfen mülk numaranızı ve ilgili cihazın seri numarasını hazırda bulundurun. Mülk numarasını bu broşürün arka sayfasında, seri numarasını cihazın yanında bulabilirsiniz. Lütfen tüm arızaların protokolünün tutulduğunu ve bunların yıllık uzaktan denetim sonrasında bina yönetiminize/ev sahibinize gönderildiğini dikkate alın. Lütfen arızaları bildirmekten çekinmeyin. Bu sizin güvenliğinize hizmet eder.

Böylelikle sinyallere doğru tepki verebilirsiniz.

Görünür sinyal: Kırmızı gösterge	Uyarı için sinyal sesi	Anlamı ve gerekli işlem
Normal çalışma		
Kapalı	Kapalı	Herhangi bir sorun yok. Duman dedektörünüz kusursuz bir şekilde çalışıyor.
Tarafınızdan fonksiyon testi		
1 kere yanıp sönme	Artan sinyal sesi	Fonksiyon butonunu 10 saniyeden kısa bir süre basılı tutun (pili korur). Sinyal sesi azalan ses seviyesi ile başlar ve maksimum alarm ses seviyesine kadar artar. Test başarılı.
Gerçek veya yanlış alarm:		
1 kere yanıp sönme	Çok sesli sinyal sesi	• Duman oluşumu nedeniyle gerçek alarm: Ev sakinleri ile birlikte hemen evden çıkın ve güvenli bir bölgeye gidin. • Duman oluşumu nedeniyle yanlış alarm: İlk olarak alarmin gerçek alarm olmadığına emin olun. Örneğin su veya pişirme buharı nedeniyle alarm gerçekleşti ise fonksiyon butonuna bir kere kısaca basarak duman dedektörünü 10 dakika sessize alabilirsiniz.
Fonksiyon arızalarının gösterilmesi		
5 kere yanıp sönme	–	Duman dedektörünün 50 cm çapı civarında engel algılandı Bu engeli kaldırın. Engelin kaldırılması mümkün değilse, fonksiyon butonuna basarak LED sinyali kapatabilirsiniz. Arızayı kendiniz gidere miyorsanız, lütfen hemen servis çağrı merkezimiz ya da bina yönetiminiz/ev sahibiniz ile iletişime geçin.
5 kere yanıp sönme	5 sinyal sesi	Duman dedektörünün üzeri tamamen kapalı • Fonksiyon butonuna basarak duman dedektörünü geçici olarak sessize alabilirsiniz. Lütfen arızanın devam ettiğine ve giderilmesi gerektiğine dikkat edin. • Duman giriş açıklıklarının boş olduğuna dikkat edin. Örneğin üzerinde yapışkan bant varsa, çıkarın. Duman dedektörü fonksiyon arızası sinyalle etmeye devam ediyorsa lütfen hemen servis çağrı merkezimiz ya da bina yönetiminiz/ev sahibiniz ile iletişime geçin.
2 kere yanıp sönme	2 sinyal sesi	Sensör hatası Duman dedektörü arızalı ve değiştirilmesi gerekmektedir. Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*. Fonksiyon butonu basılarak sesli sinyal bir defa 12 saatliğine susturulabilir.
1 kere yanıp sönme	1 sinyal sesi	Pil boşalmış Pil gerilimi düşük, cihazın değiştirilmesi gerekmektedir. Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*. Fonksiyon butonu basılarak sesli sinyal 12 saatliğine susturulabilir.
2 kere yanıp sönme	–	Ses verme hatası Duman dedektörü arızalı ve değiştirilmesi gerekmektedir. Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*.

Sorularınız, cevaplarımız.

Tadilat yapmak istiyorum. Duman dedektörü ile ilgili nelere dikkat etmeliyim?

- Bina yönetiminizi/ev sahibinizi planlanan tadilat çalışmaları hakkında zamanında bilgilendirin.
- Tadilat süresince duman alarmlarının kirlenmediğinden, boyanmadığından veya yoğun toza maruz kalmadığından emin olun. Bunun için DIN 14676-1 uyarınca duman alarminin üzeri geçici olarak örtülebilir veya duman alarmı sökülebilir. Bu önlemin sadece çalışma süresi ile sınırlı olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sökme işlemi için sadece sonraki adımları takip edin:
 - Tadilat birkaç duman dedektörünü mü kapsıyor? Hangi cihazın hangi odaya ait olduğunu not alın.
 - Duman dedektörlerini sökün: İlgili cihazı hafif saat yönü tersinde çevirin ve montaj plakasından çıkarın.



Uyarı: Duman dedektörleri sökülü durumda işlevsel değildir. Gerçek bir yangın durumunda mevcut olan kişiler uyarılmaz ve hayatı tehlike arz eden durumlar oluşur.

- Duman alarmı, çalışma tamamlandıktan hemen sonra yeniden takılmalı ve çalışmaya hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kiracı/ev sakini olarak duman dedektörünü tasfiye edemezsiniz.
- Duman dedektörünü tadilattan önceki aynı odaya, aynı konuma ve aynı montaj plakasına takın.
 - Duman dedektörünün etrafında 50 cm mesafeye kadar, duman girişini engelleyen nesneler bulunmadığından emin olun.
 - Tadilat bittikten hemen sonra önceki pozisyonda montaj plakasına yerleştirin. Duman dedektörü aktifleştirilir ve ampul renklerinde yanıp söner.
 - Şimdi fonksiyon butonunu üç saniye boyunca basılı tutun. Dedektör bip sesi çıkarır ve LED gösterge yeşil renkte yanıp söner.
 - Ardından on saniye içinde duman dedektöründen en az bir metre uzaklaşın. Bu şimdi engel algılama ile başlar ve mor renkte yanıp söner. Ardından, birden fazla yeşil yanıp sönme, kurulumun tamamlandığını gösterir. Cihaz, kurulum sonrasında otomatik olarak normal işletim moduna geçiş yapar.
 - Son olarak duman dedektörünün alarm fonksiyonunu bir fonksiyon testi ile kontrol edin. Bununla ilgili kılavuzu 4. ve 5. sayfada bulabilirsiniz. Test başarılı değilse, lütfen servis çağrı merkezimizi bilgilendirin.
- Tadilat sonrasında aynı konuma montaj artık mümkün değilse ya da odayı öncesine göre daha farklı kullanmak istiyorsanız lütfen +49 201 50744497 numaralı telefondan servis çağrı merkezimiz ile iletişime geçin.

Odaları yeniden şekillendirmek veya eskisinden farklı bir şekilde kullanmak istiyorum.

Duman dedektörü ile ilgili nelere dikkat etmeliyim?

Lütfen hemen +49 201 50744497 numaralı telefondan servis çağrı merkezimizi ya da bina yönetiminizi/ev sahibinizi bilgilendirin. Böylece her zaman güvenli tarafta olursunuz. Arka plan: Duman dedektörsüz bir oda şekil değişikliğinden ya da kullanım değişikliğinden sonra donanım zorunlu bir oda haline gelebilir - veya tam tersi.

Telsiz duman dedektörü kullanımı ile elektromog (elektronik kirlilik) oluşur mu?

Duman dedektörleri telsiz aracılığıyla durum bilgileri aktarır. Bu sürekli değil, zaman zaman gerçekleşir. Gönderim gücü çok düşüktür. Bu nedenle elektromog (elektronik kirlilik) oluşmaz. Bu bizim duman dedektörlerimizde örneğin cep telefonları, WLAN yönlendiricileri ya da uzaktan kumandalı oyuncak gibi diğer telsiz cihazlara göre çok daha düşüktür.

Duman dedektörü üzerinden denetlenebilir miyim?

Hayır. Duman dedektörleri, hareket sensörlerine, kameraya veya mikrofonlara sahip değildir. Duman dedektörü aracılığıyla hareket ya da kullanım profili oluşturulmaz. Cihazlar sadece kendi güvenliğinizi içindir. Duman dedektörünün sesli alarmı sizi ciddi durumda yangın dumanına karşı uyarır. Koruma fonksiyonlarının garanti edilmesi için güvenlik açısından önemli sensörler gereklidir. Böylelikle duman dedektörleri ultrasonik sensörler aracılığıyla her hafta, doğrudan çevrenizdeki engellerin duman girişini engelleyip engellemediğini kontrol ederler. Duman dedektörünün fonksiyon göstergesi de sadece sizi güncel durum hakkında bilgilendirmek için yanıp söner.



Duman dedektörü ile ilgili diğer soru ve cevapları aşağıdaki adresteki internet sitemizde bulabilirsiniz:
ista.de/rauchwarnmelder-fragen



Komple uzaktan denetim için duman dedektörü.

Kişisel güvenliğinizi için en yüksek kalite taleplerini karşılayan duman dedektörleri monte ediyoruz, bu dedektörler bağımsız test kuruluşlarının kapsamlı sertifikaları aracılığıyla onaylanmıştır. Cihazların otomatik testleri veya düzenli komple uzaktan denetimler, dedektörlerin ciddi durumda güvenilir bir şekilde uyarı vermesini sağlar.



Ei6500-OMS'nin performans özellikleri

- EN 14604'e göre kontrol edilmiştir (KRIWAN Sertifika No. 1772-CPR-181135)
- DIN 14676-1'e göre kullanım – Yapı şekli C
- Denetim yöntemi C ve DIN SPEC 91388 (KRIWAN Sertifika No 1772-FIRWM-181135)
- Vfdb 14-01/Q-Label'a göre geliştirilmiş kontrol
- Pil ömrü 10 yıl
- Yükselen test sesi
- Kirlilik telafisi
- Maksimum 12,5 mW'lık bir iletim gücü ile telsiz frekansı 868,95 MHz

Ei6500-OMS kontrol tertibatları

- Duman tanıma
- Düzenli otomatik testler
- Kontrol maddeleri:
 - Enerji beslemesi
 - Duman sensörü
 - Uyarı sinyali
 - Duman giriş açıklıkları
 - İşletim süresi
 - Sökme
 - Hasarlar
 - Çevredeki engeller



Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Bu nedenle öncelikle kendinizin ve hane halkının güvenliğini sağlayın ve ardından derhal acil durum hattını arayın.



Acil durum hattı 112

Acil durumda itfaiye bunu bilmelidir.

Acil bir durumda mümkün olduğunca hızlı yardım edilebilmesi için itfaiye sizden aşağıdaki bilgileri alır:

Kim arıyor?

Arayanın adı, adresi, telefon numarası (Sorular için)

Neresi yanıyor?

İl, sokak ve bina numarası

Ne yanıyor?

Ev, dükkan, araç

Durum nedir?

İnsanlar tehlikede mi?
Yaralı sayısı

Başka bilgi gerekli mi?

Yönetim birimi çalışanının olası sorularını bekleyin

Dairede yangın varsa.

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Duman dedektörünün sizi tehlike durumunda ikaz etmesi ve daireyi zamanında boşaltma imkanınızın olması iyidir.



Odayı veya daireyi derhal terk edin.



Mümkünse sadece cep telefonu ve anahtarınızı yanınıza alın.



Oda veya daire kapısını arkanızdan kapatın.



Asansörü kesinlikle kullanmayın. Merdiven boşluğu üzerinden kaçın!



Dışarıya çıkınca 112 acil çağrı numarası üzerinden itfaiyeyi arayın!



Komşularınızı ve yakınınızdaki diğer kişileri uyarın.

Merdiven boşluğunda yangın varsa.

Eğer kaçış yolunuz alevlerle ya da dumanla kapanmışsa, her durumda sakın kalın ve merdiven boşluğuna girmeyin.



Dairede kalın. Asla duman dolu bir merdiven boşluğundan kaçmayın!



Daire kapısını derhal kapatın.



112 acil çağrı numarası üzerinden itfaiyeyi arayın!



Daire kapısını nemli havlularla içeriden sızmalara karşı kapatın.



İtfaiyeyi bekleyin ve talimatlara uyun.

Diğer bilgiler
Yangın durumunda yapılar hakkında diğer bilgileri ihtiyaç halinde yerel itfaiye biriminizden alabilirsiniz.

Video tavsiyesi
Hayatta kalmak için 120 saniye. Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?
youtu.be/RWh9owxtWzU

