

Evinizdeki duman dedektörleri ile ilgili sorularınız mı var?

Duman dedektörü yardım hattımızı arayın: **+49 201 50744497**

Duman dedektörü ile ilgili diğer bilgiler

ista.de/rauchwarnmelder-fragen adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Mülk numaranız*: ____ - ____ - ____ / ____

*Bu bilgiyi montaj işleminde size verilen broşürün arka sayfasında bulabilirsiniz.

83021/VIII-24



Bina sakinleri ve
mülk sahipleri için

Duman dedektörü ile ilgili önemli bilgiler.

fumonic® 3 radio net

ista SE

Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen



Bu girişimi destekliyoruz:



rauchmelder-lebensretter.de



ista
Switch to Smart

Her şey güvenliğinizi için.

Kişisel güvenliğinizi için dairenize duman dedektörleri kurulmuştur. Bu şekilde mülk sahibi/ev sahibiniz yasal donanım yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aynı zamanda güvenliğinize katkıda bulunmuş olmaktadır.

Güvenli koruma:

Duman dedektörü duman oluşumu durumunda uyarı verir. Bu özellikle geceleri hayati önem taşır. Çünkü uyku esnasında koku duyusu, yangın genellikle fark edilmeyecek kadar sınırlıdır.



Önemli bilgiler,
lütfen saklayın.

Duman dedektörüne genel bakış.

1

Kırmızı LED gösterge

Duman dedektörünün işlevselliğini göstermektedir. Cihazın yanında bulunur ve bu nedenle rahatsız edici bir ışık kaynağı değildir.

2

Büyük fonksiyon butonu

Ortak fonksiyon butonu ile duman dedektörünü hatalı alarm durumunda 10 dakikalığına sessize alabilirsiniz. Ayrıca kolay bir fonksiyon testi sağlar.

3

Beyaz LED gösterge

alarm durumunda dairedeki oryantasyonu iyileştirir.

4

Dahili mühür

duman dedektörünün izinsiz sökülmesi durumunda zarar görür. İzinsiz bir sökme işlemi, cihazın ve montaj yerinin ista servis ortağımız tarafından ücretli denetlenmesini gerektirir. Bu kapsam cihaz yeniden mühürlenir. Lütfen planlı her sökme işlemini (örn. renovasyon çalışmalarında) bina yönetiminize/ev sahibinize danışın.



Duman dedektörünüzün doğru kullanımı.

Bu broşürden duman dedektörünün tekniğine uygun işletimi ile ilgili önemli bilgiler edinebilirsiniz. Lütfen aşağıdakileri dikkate alın:

Duman dedektörünü tavanda bırakın ve engelleri ortadan kaldırın.

Duman giriş açıklıklarının üzerini örtmeyin ve üzerine bir şey yapıştırmayın ya da bunları kirletmeyin. Ayrıca duman dedektörünün etrafında 50 cm mesafeye kadar, duman girişini engelleyen nesneler bulunmamalıdır. İşlevselliğin zarar görmesi, ista servis ortağının ücretli müdahalesine yol açabilir.

Uzun süre orada bulunmadığınız durumlarda duman dedektörünü test edin.

Siz yokken duman dedektörü örneğin pilin zayıf olduğunu sinyalizetmiş olabilir. Bu durumda işlevsellik sadece 30 gün garanti edilebilir. Test için bir sinyal sesi duyana kadar butona kısaca basın. Bununla ilgili detayları 7. sayfada bulabilirsiniz.

⚠ Uyarı!

Yangın durumunda duman dedektörünün alarm vermeme tehlikesi!

- Arızalar – Örneğin duman giriş açıklıklarının üzerinin örtülmesi veya üzerine bir şey yapıştırılması, duman dedektörünün ciddi durumlarda alarm vermemesine ve hayati tehlike arz eden durumlar oluşmasına neden olabilir.
- Butona her basıldığında sessize alma 10 dakikalığına aktifleştirilir. Bu süreçte duman dedektörü gerçek bir yangın durumunda orada bulunan kişileri uyaramaz.

⚠ Uyarı!

Patlama tehlikesi. Yanık ve yangınlar söz konusu olabilir.

- Duman dedektörü suya maruz bırakılmamalıdır. Pili çıkarmayı, tekrar şarj etmeyi ya da yakmayı denemeyin, aksi halde patlayabilir.

İşlevselliğin düzenli olarak kontrol edilmesi.

Duman dedektörünün ciddi durumda alarm verebilmesi için, her zaman işlevsel durumda olması gerekir. Bu nedenle düzenli olarak aşağıdaki işlevsellikleri kontrol edin:

Kontrol maddeleri:

- Enerji beslemesi
- Duman sensörü
- Uyarı sinyali
- Duman giriş açıklıkları
- İşletim süresi
- Sökme
- Hasarlar
- Çevredeki engeller (yerinde kontrol)

Denetim yöntemi mülk sahibi/ev sahibi ile yapılan anlaşmaya bağlıdır:

- İsta servis ortağı öngörülen denetim yöntemi A için duman dedektörünü her yıl yerinde kontrol eder.
- B yönteminde cihazlar yıllık uzaktan denetim çerçevesinde telsiz aracılığıyla aylık arıza algılama ile okunup kontrol edilip, bu işlem genel olarak eve girilmeden yapılır. Ayrıca servis ortağı duman dedektörünüzü 36 ayda bir yerinde kontrol eder.

*Servis çağrı merkezimiz – günün her saati: +49 201 50744497

Duman dedektörünün sinyalleri aracılığıyla bir arıza tespit ederseniz ve bunu kendiniz gideremiyorsanız, lütfen servis çağrı merkezimizi ya da bina yönetiminizi/ev sahibinizi bilgilendirin. Kusurun en hızlı şekilde belirlenmesi için sinyal türünü lütfen paylaşın. Arama esnasında lütfen mülk numaranızı ve ilgili cihazın seri numarasını hazırda bulundurun. Mülk numarasını bu broşürün arka sayfasında, seri numarasını cihazın yanında bulabilirsiniz. Lütfen tüm arızaların protokolünün tutulduğunu ve bunların yıllık denetim sonrasında bina yönetiminize/ev sahibinize gönderildiğini dikkate alın. Lütfen arızaları bildirmekten çekinmeyin. Bu sizin güvenliğinize hizmet eder.

Böylelikle sinyallere doğru tepki verebilirsiniz.

	Görünür sinyal: Kırmızı LED gösterge	Görünür sinyal: Beyaz LED gösterge	Uyarı için sinyal sesi	Anlamı ve gerekli işlem
Normal çalışma				
Tamam	48 saniyede bir 1 x yanıp sönme	Kapalı	Kapalı	Herhangi bir sorun yok. Duman dedektörünüz kusursuz bir şekilde çalışıyor.
Tarafınızdan fonksiyon testi				
Tamam	Kapalı	Kapalı	Bir defalık alarm dizisi (Çok sesli 3 sinyal sesi)	Tarafınızdan gerçekleştirilen bir fonksiyon testinde deneme alarmı. Duman dedektörünüz kusursuz bir şekilde çalışıyor. Diğer bilgileri 7. sayfada bulabilirsiniz. Uyarı: Sinyal sesi seviyesi gerçek bir alarmdaki kadar yüksektir.
Gerçek veya yanlış alarm:				
⚠	Alarm dizisi başına 3 kere yanıp sönme	Yanıyor	Artan alarm dizileri (alarm sekansı başına çok sesli 3 sinyal)	• Duman oluşumu nedeniyle gerçek alarm: Ev sakinleri ile birlikte hemen evden çıkın ve güvenli bir bölgeye gidin. • Duman oluşumu nedeniyle yanlış alarm: İlk olarak alarmın gerçek alarm olmadığına emin olun. Örneğin su veya pişirme buharı nedeniyle alarm gerçekleşti ise fonksiyon butonuna bir kere kısaca basarak duman dedektörünü 10 dakika sessize alabilirsiniz.
Fonksiyon arızalarının gösterilmesi				
⚠	8 saniyede bir 1 kere yanıp sönme	Kapalı	45 saniyede bir 1 sinyal sesi (azalan ses)	Pil boşalmış: Pil gerilimi düşük, cihazın değiştirilmesi gerekmektedir (30 gün tam işlev sunar). Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*.
⚠	Hızlı yanıp sönüyor	Hızlı yanıp sönüyor	45 saniyede bir 1 sinyal sesi (azalan ses)	Duman dedektörü arızalı ve değiştirilmesi gerekmektedir: Duman dedektörünün işlevselliği garanti edilemiyor. Lütfen derhal çağrı merkezimiz ile irtibata geçin*.
i	10 saniyede bir 2 kere yanıp sönme	Kapalı	Kapalı	Fonksiyon butonuna basıldı. Böylelikle cihaz 10 dakikalığına sessize alındı: • Alarm, hatalı alarm olarak onaylandı, örn. "pişirme buharlarında ("Alarm onayı") • Alarm önceden planlı bir duman oluşumu nedeniyle sessize alındı • Alarm bir tuşa basılarak kontrol edildi (fonksiyon testi) Özellikle sessize alma modu devredeyken oluşabilecek yangınlara dikkat edin.

Sorularınız, cevaplarımız.

Tadilat yapmak istiyorum. Duman dedektörü ile ilgili nelere dikkat etmeliyim?

Üzerinin boyanması, duvar kağıdı kaplanması veya uzun süre üstünün kapatılması, fumonic 3 radio net'in arızalanmasına neden olur ve bu nedenle daima tadilatın başlangıcından önce kararlaştırılmalıdır. Lütfen tüm çalışmalarda şunları dikkate alın: Duman dedektörünün etrafındaki 50 cm'lik alanda hiçbir nesnenin (örn. lambalar, dolaplar ...) bulunmaması gerekir. Gelecekte bazı odaları eskiye göre daha farklı kullanmak isterseniz lütfen bina yönetiminiz/ev sahibiniz ya da +49 201 50744497 numaralı telefondan çağrı merkezimiz ile görüşün. Arka plan: Duman dedektörsüz bir oda şekil değişikliğinden ya da kullanım değişikliğinden sonra donanım zorunlu bir oda haline gelebilir - veya tam tersi. Duman dedektörünün olmadığı bir odayı yatak odası yapmak isterseniz örn. bir duman dedektörü monte edilmelidir.

Duman dedektörünü kendim sökebilir miyim?

Hayır! fumonic 3 radio net, geçerli DIN-Norm 14676 uyarınca profesyonelce takılmış ve bir mühürle güvenceye alınmıştır. Bu, cihazın bütünlüğünü işaret eder. İzinsiz bir sökme durumunda acil durumda alarm vermesi garanti edilemez. Uzun süreli bir sökme, düzenli uzaktan kontrol durumunda bir ista servis çalışanın ücretli müdahalesine yol açacaktır.

Hatalı alarm çalması durumunda ne yapmalıyım?

Öncelikle bunun örneğin kuvvetli yemek buharları nedeniyle tetiklenmiş olabilecek, bir hatalı alarm olduğu konusunda kesinlikle emin olun. Durum böyleyse alarmı 10 dakikalığına devre dışı bırakmak için hafifçe fonksiyon düğmesine basın ("Alarm sonlandırma"). Bu süreçte duman dedektörü gerçek bir yangın durumunda orada bulunan kişileri uyaramaz.

Duman dedektörünü örneğin yemek yaparken geçici olarak devre dışı bırakabilir miyim?

Evet. Örneğin yemek yaparken duman oluşumu nedeniyle alarm çalmasını engellemek istiyorsanız duman dedektörünü 10 dakikalığına sessize alabilirsiniz. Bunun için hafifçe fonksiyon düğmesine basın. 10 dakikanın bitiminde duman dedektörünüz otomatik olarak yeniden aktive edilecektir. Duman dedektörünün bu süreçte gerçek bir yangın durumunda orada bulunan kişileri uyarmayacağına dikkat edin.

Fonksiyon testini kendim nasıl yapabilirim?

Cihazınıza ve sinyallerine aşina olabilmek için fumonic 3 radio net'in fonksiyonlarını, otomatik telsiz denetimden bağımsız, aylık olarak test etmelisiniz.

1. Alarm sesi duyulana kadar fonksiyon butonunu basılı tutun.
2. En geç 10 saniye sürekli basma sonrasında bir alarm sesi duyulmazsa, fonksiyon testini tekrarlayın.
3. Alarm sesi yine gelmezse dedektör arızalıdır ve değiştirilmesi gerekmektedir.
Bunun için ev sahibinizi/yöneticinizi bilgilendirin ve derhal +49 201 50744497 numaralı telefondan çağrı merkezimiz ile irtibata geçin.

Telsiz duman dedektörü kullanımı ile elektrosmog (elektronik kirlilik) oluşur mu?

Duman dedektörleri telsiz aracılığıyla durum bilgileri aktarır. Bu sürekli değil, zaman zaman gerçekleşir. Gönderim gücü çok düşüktür. Bu nedenle elektrosmog (elektronik kirlilik) oluşmaz. Bu bizim duman dedektörlerimizde örneğin cep telefonları, WLAN yönlendiricileri ya da uzaktan kumandalı oyuncak gibi diğer telsiz cihazlara göre çok daha düşüktür.

Duman dedektörü üzerinden denetlenebilir miyim?

Hayır. Duman dedektörleri, hareket sensörlerine, kameraya veya mikrofonlara sahip değildir. Duman dedektörü aracılığıyla hareket ya da kullanım profili oluşturulmaz. Cihazlar sadece kendi güvenliğinizi içindir. Duman dedektörünün sesli alarmı sizi ciddi durumda yangın dumanına karşı uyarır. Ayrıca duman bölmesinin kirlenme derecesi, tıkanma tanısı ve pil gerilimi için güvenlik sensörleri vardır. Fonksiyon göstergesi de yanıp sönme yoluyla sadece duman dedektörünün durum bilgisini işaret etmektedir.



Duman dedektörü ile ilgili diğer soru ve cevapları aşağıdaki adresteki internet sitemizde bulabilirsiniz:
ista.de/rauchwarnmelder-fragen



Kişisel güvenliğiniz için kaliteli duman dedektörleri.

Kişisel güvenliğiniz için en yüksek kalite taleplerini karşılayan duman dedektörleri monte ediyoruz, bu dedektörler bağımsız test kuruluşlarının kapsamlı sertifikaları aracılığıyla onaylanmıştır. Cihazların otomatik testleri veya düzenli denetimler, dedektörlerin ciddi durumda güvenilir bir şekilde uyarı vermesini sağlar.



fumonic 3 radio net performans özellikleri

- DIN EN 14604 uyarınca CE işareti
- VdS 3131 veya vfdb yönergesi 14-01 uyarınca Q etiketi
- Pil ömrü 10 yıl
- Beyaz Led ışık, alarm durumunda oryantasyonu sağlamak için
- Sessize alma fonksiyonu
- Hatalı alarmların azaltılması için emme sistemi
- Manipülasyonların tespit edilebilmesi için mekanik mühür
- Maksimum 12,5 mW'lık bir iletim gücü ile telsiz frekansı 868,95 MHz

fumonic 3 radio net kontrol tertibatları

- Duman tanıma
- Düzenli otomatik testler
- Kontrol maddeleri:
 - Enerji beslemesi
 - Duman sensörü
 - Uyarı sinyali
 - Duman giriş açıklıkları
 - İşletim süresi
 - Sökme
 - Hasarlar



Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Bu nedenle öncelikle kendinizin ve hane halkının güvenliğini sağlayın ve ardından derhal acil durum hattını arayın.



Acil durum hattı 112

Acil durumda itfaiye bunu bilmelidir.

Acil bir durumda mümkün olduğunca hızlı yardım edilebilmesi için itfaiye sizden aşağıdaki bilgileri alır:

Kim arıyor?

Arayanın adı, adresi, telefon numarası (Sorular için)

Neresi yanıyor?

İl, sokak ve bina numarası

Ne yanıyor?

Ev, dükkan, araç

Durum nedir?

İnsanlar tehlikede mi?
Yaralı sayısı

Başka bilgi gerekli mi?

Yönetim birimi çalışanının olası sorularını bekleyin

Dairede yangın varsa.

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Duman dedektörünün sizi tehlike durumunda ikaz etmesi ve daireyi zamanında boşaltma imkanınızın olması iyidir.



Odayı veya daireyi derhal terk edin.



Mümkünse sadece cep telefonu ve anahtarınızı yanınıza alın.



Oda veya daire kapısını arkanızdan kapatın.



Asansörü kesinlikle kullanmayın. Merdiven boşluğu üzerinden kaçın!



Dışarıya çıkınca 112 acil çağrı numarası üzerinden itfaiyeyi arayın!



Komşularınızı ve yakınınızdaki diğer kişileri uyarın.

Merdiven boşluğunda yangın varsa.

Eğer kaçış yolunuz alevlerle ya da dumanla kapanmışsa, her durumda sakın kalın ve merdiven boşluğuna girmeyin.



Dairede kalın. Asla duman dolu bir merdiven boşluğundan kaçmayın!



Daire kapısını derhal kapatın.



112 acil çağrı numarası üzerinden itfaiyeyi arayın!



Daire kapısını nemli havlularla içeriden sızmalara karşı kapatın.



İtfaiyeyi bekleyin ve talimatlara uyun.

Diğer bilgiler
Yangın durumunda yapılar hakkında diğer bilgileri ihtiyaç halinde yerel itfaiye biriminizden alabilirsiniz.

Video tavsiyesi
Hayatta kalmak için 120 saniye. Yangın çıktığında ne yapılmalıdır?
youtu.be/RWh9owxtWzU

