

Détecteur de fumée fumonic 3 radio net

Informations aux habitants et propriétaires

ista

Félicitations !

Informations importantes
à conserver !

Pour votre protection personnelle, des détecteurs de fumée du type **fumonic 3 radio net** ont été installés chez vous. Votre loueur satisfait ainsi à ses obligations légales quant à l'équipement et contribue en même temps activement à votre sécurité. Ces informations vous fournissent des indications importantes sur les appareils. Veuillez les conserver dans un endroit sûr.



Vos avantages

Protection fiable

Le détecteur de fumée avertit de tout dégagement de fumée. Cela s'avère particulièrement utile la nuit, lorsque le sens de l'odorat est inactif pendant le sommeil.

Inspection à distance pratique

Selon la procédure d'inspection convenue avec votre loueur, votre réseau radio fumonic 3 est généralement inspecté annuellement par un partenaire de service ista dans le cadre d'une inspection sur place ou lu et contrôlé à distance dans le cadre d'une inspection radio annuelle avec détection mensuelle des défauts sans que vous ne remarquiez quoi que ce soit - pour votre protection, un partenaire de service ista vérifie également votre détecteur de fumée tous les 36 mois sur place. Les deux procédures d'inspection servent à vérifier que vos détecteurs de fumée fonctionnent correctement et sont essentiels.

Sécurité certifiée

Tous les détecteurs de fumée sont bien évidemment certifiés VdS, arborent le label Q et fonctionnent avec une batterie fixe intégrée d'une durée de 10 ans.

Détecteur de fumée fumonic 3 radio net en résumé

1. Diode lumineuse blanche

- améliore l'orientation dans l'appartement en cas d'alarme.

2. Indicateur de fonction rouge

- indique le bon fonctionnement du détecteur de fumée
- est situé sur le côté de l'appareil et ne représente donc pas une source de lumière dérangeante.

3. Scellage intégré

- est détruit en cas de démontage non autorisé.
- Tout démontage non autorisé entraînera une inspection de l'appareil et du site d'installation par notre partenaire de service ista, qui sera facturée. Dans ce contexte, l'appareil sera également rescellé.
- Veuillez discuter avec votre loueur de tout démontage (par exemple lors de travaux de rénovation).








4. Touche de fonction intégrée

- peut être facilement utilisée avec un bâton ou un long outil pour tester le bon fonctionnement du détecteur de fumée, pour désactiver une fausse alarme ou bien pour activer la fonction de mise en sourdine de l'alarme pendant 10 minutes.

Conseil : Nous vous recommandons de tester régulièrement le détecteur de fumée pour vous familiariser avec la sonnerie de l'alarme. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton de fonction et de le maintenir enfoncé. Attention ! La sonnerie de l'alarme est très forte, veuillez donc garder une distance suffisante.



Signification des signaux de votre détecteur de fumée

	Signal			Signification	Action nécessaire
	Son	Lampe LED (rouge)	Lampe LED (blanche)		
	séquences d'alarme continues	clignote 3 fois par séquence d'alarme	brille	Alarme	Mettez-vous immédiatement ainsi que vos colocataires en sécurité.
	mise en sourdine	Clignote toutes les 48 secondes 1 fois	éteint	Le détecteur de fumée fonctionne	aucune action nécessaire
	une séquence d'alarme unique	clignote	éteint	Test d'alarme	aucune action nécessaire
	un signal sonore toutes les 45 secondes	clignote toutes les 8 secondes 1 fois	éteint	Le remplacement de la batterie est en cours (encore 30 jours de fonctionnement complet)	Veillez contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*
	un signal sonore toutes les 45 secondes	clignote rapide	clignote rapide	Dysfonctionnement de l'appareil (aucune fonctionnalité du dispositif d'alarme de fumée garantie !)	Veillez contacter notre service d'assistance téléphonique immédiatement*
	Mise en sourdine, car inactif pendant 10 minutes	clignote toutes les 10 secondes 2 fois	éteint	L'alarme a été reconnue comme une fausse alarme (« acquitter alarme »)	Pendant la mise en sourdine, prenez tout particulièrement garde aux départs d'incendie.
	Mise en sourdine, car inactif pendant 10 minutes	clignote toutes les 10 secondes 2 fois	éteint	L'alarme a été mise en sourdine pendant 10 minutes avant qu'une fumée ne se développe	Pendant la mise en sourdine, prenez tout particulièrement garde aux départs d'incendie.



Signal sonore : 1 signal sonore court à volume réduit
Séquence d'alarme : Signal triple et bref à un plein volume sonore



Information sur l'inspection à distance

Les détecteurs de fumée doivent fonctionner correctement afin de pouvoir donner l'alarme de manière fiable en cas d'urgence. C'est pourquoi nous inspectons à distance les fonctions suivantes de vos appareils sur une base mensuelle :

- Approvisionnement en énergie
- Capteurs de fumée
- Signal d'alarme
- Entrée de la fumée
- Condition de montage
- Encrassement de la chambre de fumée

Si vous détectez vous-même un défaut (reconnaisable aux signaux du détecteur de fumée) et que vous n'êtes pas en mesure de le corriger vous-même, veuillez en informer immédiatement notre service d'assistance téléphonique*. Veuillez nous faire connaître le signal exact afin que nous puissions identifier et remédier au défaut le plus rapidement possible.

Vous avez des questions ?

Vous pouvez joindre notre service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 : *+49 (0) 201 50744497

Vos questions, nos réponses

Que dois-je faire avec le détecteur de fumée lorsque je rénove ou réalise des transformations à la maison ?

Le fait de peindre, de tapisser ou de recouvrir pendant une longue période entraînera un dysfonctionnement du fumonic 3 radio net et doit donc toujours être coordonné avant de commencer la rénovation. Si, à l'avenir, vous deviez utiliser des pièces sans détecteur de fumée comme des chambres à coucher, nous vous demandons de coordonner également cette démarche, car dans ce cas, un détecteur de fumée doit être installé. Veuillez en tenir compte dans tous vos travaux : il ne doit y avoir aucun objet (par exemple, des lampes, des armoires, des cloisons de séparation, etc.) à moins de 50 cm du détecteur de fumée.

Puis-je démonter moi-même le détecteur de fumée ?

Non ! Le fumonic 3 radio net est fixé de manière professionnelle selon la norme DIN 14676 en vigueur et sécurisé par un sceau de plomb. Ceci signale l'inviolabilité de l'appareil. En cas de démontage non autorisé, une alarme ne peut être garantie en cas d'urgence. Un démontage plus long entraîne des frais pour une inspection régulière à distance par un technicien de service ista.

Que dois-je faire en cas de fausse alarme ?

Tout d'abord, assurez-vous qu'il s'agit bien d'une fausse alarme, qui peut être déclenchée par de fortes vapeurs de cuisson, par exemple. Si tel est le cas, appuyez légèrement sur la touche de fonction pour désactiver l'alarme pendant 10 minutes (« acquittement de l'alarme »).

Puis-je désactiver temporairement le détecteur de fumée, par exemple pour cuisiner ?

Oui. Par exemple, si vous voulez éviter qu'une alarme ne se déclenche en raison du développement de fumée pendant la cuisson, vous pouvez mettre en sourdine le détecteur de fumée pendant 10 minutes. Pour cela, appuyez légèrement sur la touche fonctionnelle. Une fois les 10 minutes écoulées, votre détecteur de fumée est automatiquement réactivé.

Comment puis-je procéder moi-même à une vérification de l'alarme ?

Indépendamment du test automatique de la télécommande radio, vous devez effectuer un test d'alarme mensuel du fumonic 3 radio net afin de vous familiariser avec l'appareil et sa signalisation.



1. Appuyez sur la touche de fonction et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la **LED blanche s'allume** et que l' **alarme retentisse trois fois**.
2. Si aucun signal sonore ne retentit alors que la touche a été enfoncée pendant 10 secondes, répétez le test d'alarme.
3. Si le signal sonore ne retentit toujours pas, le détecteur est défectueux et doit être remplacé. Veuillez en informer votre loueur / gestionnaire et contactez immédiatement notre service d'assistance téléphonique*.

Puis-je être surveillé par le détecteur de fumée ?

Les détecteurs de fumée d'ista réagissent exclusivement à la fumée. Des capteurs de sécurité sont également disponibles pour le degré d'encrassement de la chambre de fumée, la détection des obstructions et la tension de la batterie. L'indicateur de fonction ne signale également que l'information sur l'état du détecteur de fumée par un clignotement. **Le détecteur de fumée ne contient ni détecteur de mouvement, ni caméra, ni microphone. L'appareil est destiné uniquement à votre propre sécurité.**

Informations supplémentaires

Pour toute question sur le thème des détecteurs de fumée, nous nous tenons à votre disposition 24h/24 sur le service d'assistance téléphonique : **+49 (0) 201 50744497**

Votre n° de propriété* : _____ - _____ - _____ / _____

* Lorsque vous appelez notre service d'assistance téléphonique, veuillez avoir à portée de main votre numéro de propriété et le numéro de série de l'appareil concerné. Le numéro de série est situé sur le bord extérieur de l'appareil. Lors du montage du détecteur de fumée, l'installateur vous communique ce numéro.



Détecteur de fumée de qualité fumonic 3 radio net



G211038

Caractéristiques du fumonic 3 radio net

- Marquage CE selon DIN EN 14604
- Label Q selon VdS 3131 ou directive vfdb 14-01
- Durée de vie utile de la batterie de 10 ans
- La LED blanche sert d'orientation en cas d'alarme
- Fonction de mise en sourdine
- Système d'admission pour la réduction des fausses alarmes
- Scellage mécanique pour détecter les possibles manipulations dans l'appareil
- Fréquence radio 868,95 MHz avec une puissance d'émission de 12,5 mW max.

Désactivation du fumonic 3 radio net pour l'inspection à distance mensuelle :

- Détection des obstructions afin d'examiner les ouvertures d'entrée de fumée
- Détection et compensation de l'encrassement de la chambre de fumée
- Détection de désassemblage pour vérifier l'état de l'assemblage
- Gestion de la batterie pour tester la capacité de la batterie
- Test silencieux de l'émetteur d'alarme



Que faire en cas d'incendie ?



Numéro d'appel d'urgence 112

En cas d'incendie, chaque seconde compte. Mettez-vous ainsi que vos colocataires en sécurité et composez immédiatement le numéro d'appel d'urgence.

C'est ce que doivent savoir les pompiers

Pour que l'on puisse vous venir en aide le plus rapidement possible en cas de situation critique, le centre de coordination a besoin des informations suivantes :

Qui appelle ?

Nom, adresse, numéro de téléphone pour les questions relatives aux appels d'urgence

Où le feu s'est-il déclaré ?

Localité, rue et numéro de la maison

Dans quoi le feu s'est-il déclaré ?

Habitation, bâtiment commercial, véhicule

Quelle est la situation ?

Personnes en danger ? Nombre de blessés

Autres informations nécessaires ?

Attendez d'éventuelles questions supplémentaires de la part de l'employé du centre de coordination

Incendie dans l'appartement

En cas d'incendie, chaque seconde compte. Il est bon que votre détecteur de fumée vous avertisse très tôt de la situation dangereuse et que vous ayez la possibilité de quitter votre domicile à temps.



Quitter la chambre ou l'appartement immédiatement.



Ne prenez que votre téléphone portable et vos clés.



Fermez la porte de la chambre ou de l'appartement derrière vous.



N'utilisez en aucun cas l'ascenseur. Sortez par la cage d'escalier !



Appelez les pompiers de l'extérieur au numéro d'urgence 112 !



Prévenez les voisins de votre appartement.

RECOMMANDATION VIDÉO



120 secondes pour survivre.
Que faire en cas d'incendie ?
<https://youtu.be/RWh9owxtWzU>

Incendie dans la cage d'escalier

Si la voie d'évacuation est déjà bloquée par les flammes, restez calme dans tous les cas et ne courez pas dans la cage d'escalier.



Restez dans l'appartement. Ne vous échappez jamais par une cage d'escalier enfumée !



Fermez immédiatement la porte de l'appartement.



Appelez les pompiers au numéro d'urgence 112 !



Scellez la porte de l'appartement avec des serviettes humides de l'intérieur.



Attendez les pompiers ! Ceux-ci vous sauveront.

Informations complémentaires

Des conseils supplémentaires sur ce qu'il faut faire en cas d'incendie peuvent être obtenus auprès des pompiers locaux si nécessaire.





www.rauchmelder-lebensretter.de



Informations complémentaires et questions
fréquemment posées sur les détecteurs de fumée :
www.ista.de/rauchwarmmelder-fragen

Service d'assistance téléphonique pour les
détecteurs de fumée : +49 (0) 201 50744497

ClimatePartner 
**klimateutral
gedruckt**

Die CO₂-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO₂-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117
www.climatepartner.com

ista Deutschland GmbH

Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen | info@ista.de | www.ista.de